



Artikelnummer
43401



Typ
MISTRAL 600E

Bezeichnung
Funkgong Empfänger

Reichweite 500 m, 868.35 MHz 17 Melodien, LED- Blitz, 83 dB(A)
8 - 12 V AC/ DC und Batterien 4 x Distanzmultiplikator,
1,5 V Rufweitschaltung
180 x 140 x 50 mm

Kurzbeschreibung

Der Luxus- Funkgong mit extremer Reichweite. Erfüllt höchste Ansprüche an Funktionalität und individuellem Design

Produktmerkmale

17 ansprechende polyphone Melodien (u.a. 2-/3- Klang, Westminster, Klassik, Panflöte, Pauke, Glockenspiel, Hund)

benutzerfreundliche Auswahl von Melodien u. zwei im Wechsel blinkende superhelle weiße LED. System easyTIP

Alarm- Funktion mit DIN- Notrufton für besondere Situationen

Distanz- Multiplikator: beliebig große Reichweite durch Verknüpfung mehrerer Empfänger/ Sender- Kombinationen erzielbar

17- fache Rufunterscheidung für optimale Zugangskontrolle, max. 20 Sender anlernbar

Zentralruf: mehrere Empfänger können durch einen Sender angesteuert werden

Individualruf: jeder Empfänger kann durch zusätzliche Sender individuell angesteuert werden

Matrixruf: Kombination von Zentral- und Individualruf möglich

Einfachstes Anlernen von Sendern auf Tastendruck. System easyTIP

optische und akustische LowBatt- Anzeige für Batterien des Empfängers UND des Senders

4- stufiger Schiebeschalter zur Rufsignal- Einstellung (1- Melo die/ Blitz, 2- nur Melodie, 3- nur Blitz, 4- Mute)

individuelles Design durch 12 Hochglanz- Motiv- Einleger o. ei gene Kreationen u. hochwert. Acryl- Platte in Echtglas- Optik

Acryl- Platte einseitig leicht mattiert (gefrostet). Je nach Einbau kann damit ein anderer Effekt erzielt werden.

Funkgong Empfänger

17 Melodien/ Blitzlicht- LED

Distanz- Multiplikator

12 Designmotive

Technische Daten

Technische Daten

Reichweite 500m mit Sender SE 03.1, Sendefrequenz 868,35 MHz

Lautstärke max. 83 dB(A), stufenlos regelbar

Empfänger: Batterien 4x1,5V (alternativ Typ LR14/ C oder mit mitgeliefertem

Adapter Typ LR6/ AA, Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) o. 8-12V=/ ~ (über Buchse oder Klemme)

typische Batteriebensdauer: Sender 5-10 Jahre, (nicht im Lieferumfang)

Emp. 5-10 Jahre (bei Verwendung Batt. Typ LR14/ C, sonst ca. 1-2 Jahre)

Abmess.: Empf. 180x140x50 mm, Sender 36x100x17 mm

Reichweite 500m

8-12V=/ ~ / Batt. 4x1,5V (nicht im Lieferumfang enthalten)

Installationshinweis

Empfänger: aufstellbar, aufhängbar oder verschraubbar

Bedieneinheit leicht zugänglich

Hinweise

Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Bei Bedarf Distanz- Multiplikator durch Einbau weiterer Funksets verwenden

[***iba_mistral600e_43401_mvxxxxx_2014-11-26.pdf***](#)

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

GROTHE GmbH, Löhestraße 22, D - 53773 Hennef
Tel.: 0 22 42 - 88 90 - 0, Fax 0 22 42 - 88 90 - 36,
info@grothe.de, www.grothe.de