

**Bedienelemente Funkcontrol
LED-Anzeige WaveLINE**

Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb.
Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich.

4 individuelle LED-AnzeigeKanäle.

Auf jeden LED-AnzeigeKanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.

Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.

Nach einem Netzausfall leuchten alle LED AnzeigeKanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert.

Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender.

Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender.

Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software.

Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern.

Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.

Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.

Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM.

Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U.

Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U.

Für Busch-Powernet® KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U.

Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).

Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.

Schutzart Gerät: IP 20, Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C,

Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm,

Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Bestellnummer: 2CKA006730A0027

Artikelnummer: 6730-885

EA-Nummer: 4011395130360