



WYW511Q

### Funk Bewegungsmelder Sensor Komfort 1,1 m, quicklink, creme

Zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit, Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Einlernfunktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige möglich, quicklink Funktionen: Memory, Zwangssteuerung, Master-Slave, Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Integration via Medienkoppler ins KNX-TP-System, ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf Bewegung, Szenenaufruf keine Bewegung, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations- und Funktions-LED, mit Konfigurations- und Funktions-Taste, mit Taste für Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion, fernbedienbar über quicklink-Sender, Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar, mit Demontageschutz.

#### Technische Merkmale

Frequenz	50/60 Hz
Anschlussart	QuickConnect
Helligkeitsmeßbereich	5/1000 Lux
Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel	180 °
Schutzart	IP20
Betriebstemperatur	-5 bis 45 °C
Lagerungstemperatur	-20 bis 60 °C
Zulassungen	CE
Abmessungen (dxH)	1x1x1
RAL Farbnummer	1013
Farbe	creme