

Fenstermelder/Universalmelder, Wireless
Fenstermelder free@home, Wireless
für Busch-free@home®



Zur Überwachung und Übertragung der aktuellen Fenstergriffstellung (Fenster geöffnet, geschlossen, gekippt).

Der Status kann auf dem free@home Panel und in der free@home App visualisiert werden.

Der Fenstermelder wird zwischen dem vorhandenen Fenstergriff und dem Fensterrahmen montiert.

Vorhandener Fenstergriff wird weiter verwendet.

Geeignet für Fenstergriff: 7mm Vierkant, 43 mm Befestigungsschraubenabstand, Nocken-Ø 10 und 12 mm, max. Größe der Befestigungsplatte von 34 x 77 mm (BxH).

Keine Leitungsverlegung notwendig.

Zubehör zur Montage (Vierkantverlängerung, Schrauben, Adapter für Nocken) des Fenstermelders im Lieferumfang enthalten.

Batterie im Lieferumfang enthalten.

Batterietyp: CR2

Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand in der free@home App.

Schutzart Gerät: IP 20, Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 50 °C,

Maße (H x B x T): 168 mm x 38 mm x 13 mm,

Programmierung über das Web-Interface des System Access Points., Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Preisgruppe: 24

Bestellnummer: 2CKA006200A0067

Artikelnummer: 6222/1 AP-64-WL

EA-Nummer: 4011395215562