



Funk Zwischenstecker- Aktor 16A, q.-link

UP-Ausgangsgerät als Zwischenstecker zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink- Funkprodukte oder KNX fähigen Bussystemen über Funk. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in bidirektionale Befehle um. Funktionen Ausgang EIN/AUS, Zeitfunktionen, 8 Szenenfunktionen frei definierbar. Messung der Reichweiten über TX100 möglich. Verstärkerfunktion (Repeater) über TX 100 einstellbar.

TRC270D



Technische Merkmale

Versorgungsspannung	230V AC
Kontaktbelastbarkeit	16A 250V AC1
Übertragungsfrequenz	868 MHz
Max. Glühlampenlast	2300 W
Max. Last für elektronische Trafos	1200 W
Farbe	reinweiß RAL 9010
Betriebstemperatur	0 bis 45 °C
Abmessungen (LxBxH)	54 x 98 x 80 mm
Anzahl Ausgänge	1
Schutzart IP	30