



Innovative Technik für Haus und Garten.

Steckdosenleiste Supraline, 6-f, mit KS, Schalter, ÜSS+NF, ku-sw

Artikelnummer 0014663613

EAN 4006341608642



- Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter
- Steckdosen mit Kinderschutz
- Bruchfestes Gehäuse aus Spezialkunststoff
- Leitungssafe zur Aufbewahrung der Zuleitung
- Mit Überspannungsschutz und Netzfilter
- Zuleitung: 3 m H05VV-F 3G1,5 mm²
- 16 A, 250 V~, 3500 W
- Für den Innenbereich
- Alle Supraline Systemvorteile
- Stabiles Kanalprofil, teilweise doppelwandig
- Quersitzende Steckdosen - ideal für Winkelstecker
- Steckdosen in einem Guss
- Verdeckte Befestigungsösen auf der Rückseite
- Präsentationshaken kann entfernt werden
- Leitungsaustritt nach beiden Seiten möglich
- Ergonomischer Schutzkontaktstecker (gewinkelt)
- Massive, leistungsfähige Stromkontakte
- Kabelknickschutz integriert
- Hoher Isolationswiderstand gegen Erde > 10 Gohm
- Auch nach mehrmaligem Ansprechen kein Leckstrom
- Hochwertiger Überspannungsschutz alle Steckdosen
- 3 Steckdosen mit Abtrennung vom Netz bei Überspannung (Funktion A)
- Die restlichen Steckdosen bleiben betriebsbereit (Funktion B)
- Funktionswahl nach Überspannung
- Abzutrennende Steckdosen: 6,3 A, 250 V~, max. 1450 W
- Austauschbare Feinsicherung 6,3 A
- Mit Netzfilter - ideal für Bildschirme, Monitore, Fernsehgeräte
- Netzfilter zum Schutz vor hochfrequenten Netzstörungen
- Netzfilter reduziert Bildstörungen

- Optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz
- 3 Schutzstrecken in Y-Schaltung bei Überspannung wirksam
- Gesamtableitstrom 22.500 A
- Ansprechgleichspannung ca. 600 V
- Anforderungsklasse EN 61643: Typ 3/III
- Abmessungen (BxHxT): ca. 486 x 70 x 42 mm

URL: https://www.rev.de/DE_produktpriint_6911.ahtml

04.06.2018 00:30:58